

CTD03E: MAXI CONTROLLER USB & ETHERNET



Afbeelding 1: Controller CTD03E

1. Productbeschrijving

De controller levert alle aangesloten modules de vereiste voeding en gegevens via een 2-draads-bus. Plaats hem bij voorkeur in een droge, licht verwarmde ruimte en zorg voor voldoende afstand tussen de controller en interferentiebronnen zoals schakelaars en omvormers. Zorg voor voldoende ventilatie in de verdeelkast.

De voeding wordt geleverd via een gestabiliseerde voedingsbron van 18 Vdc/2 A (bijgeleverd). In geval van een stroomonderbreking zorgt een ingebouwd geheugen ervoor dat alle gegevens minimaal 10 jaar bewaard blijven.

De CTD03E heeft drie busaansluitingen die elk 500 mA bij 13.8V kunnen leveren en een thermische beveiliging hebben. Bij het aansluiten van de modules speelt de polariteit geen rol. Er kunnen ongeveer 35 modules op elke bus van de CTD03E worden aangesloten. Stroomverbruik per module:

- schakelaars: 10 mA
- uitgangsmodule: 10 mA
- ViZiR: 30mA
- DIN-rail-ingangsmodule: 10 mA
- Ingangsmodule op bus: 10 mA
- CO₂-detector: 50 mA
- touchscreen 5,8":
 - 150 mA zonder externe voeding
 - 10 mA met externe voeding

Controleer de bus op kortsluitingen en zorg ervoor dat de isolatieweerstand naar de grond groot genoeg is voor u de controller onder spanning zet. Wanneer u de controller aanschakelt, wordt een testprocedure van 3

seconden doorlopen. Schakel de voeding nooit snel aan en uit. De minimale wachttijd tussen aan- en uitschakelen bedraagt 5 seconden.

Een Qbus-controller is alleen beperkt op het vlak van de stroom die hij via de bus kan leveren – in geval van de CTD03E is dit 500 mA voor elke bus, wat betekent dat op elke bus ongeveer 35 modules kunnen worden aangesloten. Naast de stroombeperking kan een Qbus-controller maximaal 388 adressen sturen. Afhankelijk van de uitgangsmode worden 1 of meer adressen gebruikt:

- 1 relaisgestuurd lichtpunt = 1 adres
- 1 dimmergestuurd lichtpunt = 2 adressen
- 1 rolluik (omhoog) = 1 adres
- 1 rolluik (omlaag) = 1 adres
- 1 thermostaatuitgang = 4 adressen

Verder kan hij 92 sferen en 126 kloktijden verwerken. Elke kloktijd kan voor maximaal 17 uitgangen in een weekregime worden gebruikt. Analoge logische functies (x, /, +, -, <, >, =), on-line bediening, simulatie, ... zijn standaard in de controller ingebouwd.

De CTD03E heeft een USB-poort en een ethernetpoort waarmee de controller op een computer of netwerk kan worden aangesloten.

De CTD03E wordt geleverd met een SD-kaart van 2 GB. De SD-kaart is het belangrijkste geheugen van de Qbus-installatie en slaat de systeemconfiguratie op en registreert alle evenementen van het systeem. Er kunnen maximaal 10 verschillende systeemconfiguraties op de SD-kaart worden opgeslagen. Verschillende configuraties kunnen ook op verschillende SD-kaarten staan – wanneer een SD-kaart wordt vervangen in de CTD03E, wordt de nieuwe configuratie automatisch uitgevoerd.

2. Veiligheidsvoorschriften

Lees de hele gebruiksaanwijzing voor u het systeem installeert en activeert.




WAARSCHUWING

- De montage en inbedrijfstelling van het apparaat moet door een erkend elektricien gebeuren.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor DIN-railmontage overeenkomstig EN 50022. Het moet in een gesloten verdeelbord worden gemonteerd.
- Zorg ervoor dat een veiligheidsonderbreking van het apparaat mogelijk is. Schakel de CTD03E uit voor u hem installeert.
- Het apparaat niet openen – de garantie vervalt bij opening van het apparaat.

CTD03E: MAXI CONTROLLER USB & ETHERNET

Als veiligheidsmaatregel schakelt de controller automatisch uit wanneer de spanningsregelaar 150 °C bereikt. Nadat de controller is afgekoeld, start hij automatisch opnieuw op.

3. Montage en bedrading



Afbeelding 2: Aansluitingscontroller CTD03E

FITTING ①:

Bevestig het apparaat op de DIN-rail overeenkomstig DIN EN 50022.

BUSBEDRADING ②:

Het is raadzaam om de Qbus-kabel of elke andere kabel te gebruiken met geleiders van minimaal 2 x 1 mm² als bus. De groene afgeschermd EIB-kabel is ook toegestaan wanneer de geleiders per 2 worden geleid om een sectie van minimaal 2 x 1 mm te verkrijgen.

BELANGRIJK: DE BUSKABEL MOET WORDEN AFGESCHERMD EN GEAARD. SLUIT DE AARDING OP DE ALGEMENE AARDING VAN HET GEBOUW AAN.

VOEDING ③:

De voeding wordt geleverd via een gestabiliseerde voedingsbron van 18 Vdc/2 A (montage DIN-rail - bijgeleverd). Monteer een bipolaire automatische zekering van maximaal 6 A op de netvoeding.

Dwarsdoorsnede geleider: max. 1,5 mm².

Verwijder ongeveer 7 mm isolatiemateriaal van de draad en schroef hem in de POWER-klemmen. Let op de polariteit van de controller!

WAARSCHUWING:

KOPPEL DE VOEDINGSSPANNING LOS VOOR U WERKEN AAN HET APPARAAT UITVOERT.

LED-INDICATOR ④:

Opmerking: De led-indicatie is louter informatief; alle hieronder vermelde bereiken hebben een tolerantie van ±5 %.

- Led-indicator voedingsspanning. Dit lampje is GROEN als de ingangsspanning tussen 16 V en 20 V ligt, ORANJE als de ingangsspanning > 20 V bedraagt of ROOD als de ingangsspanning < 16 V bedraagt.

- Temperatuurindicator koelvinnen. Dit lampje is GROEN als de temperatuur < 60 °C bedraagt; ORANJE als de temperatuur tussen 60 °C en 70 °C ligt of ROOD als de temperatuur is > 70 °C bedraagt.

- Led-indicator busspanning. Dit lampje is GROEN als de busspanning tussen 12 V en 4 V ligt, ORANJE als de busspanning > 14 V bedraagt of ROOD als de busspanning < 12 V bedraagt.

- Led-indicator busstroom. Dit lampje is GROEN als de busstroom < 450 mA bedraagt; ORANJE als de busstroom tussen 450 mA en 550 mA ligt of ROOD als de busstroom > 550 mA bedraagt.

- Led voor buscommunicatie: is GROEN als er een overdracht naar de bus plaatsvindt, ROOD als het van de bus ontvangt.

- Led voor UART-communicatie: is GROEN als de microprocessor van het SD-geheugen leest en ROOD als hij in het SD-geheugen schrijft.

4. Technische gegevens

ALGEMENE SPECIFICATIES:

- Voeding: 230 Vac +10 %, 50 Hz - max. bescherming 6 A/2 P
- Voeding controller: gestabiliseerd 18 Vdc/2 A
- Typisch verbruik: 2 VA, geen busbelasting
- SD-kaart 2 GB
- Omgevingstemperatuur:
Bereik bedrijfstemperatuur: 10 °C tot 50 °C
Bereik opslagtemperatuur: -10 °C tot 60 °C
- Maximale vochtigheid: 93 %, geen vochtcondensatie
- Interne zekering: 1 AF
- Max. montagehoogte: 2.000 m

CTD03E: MAXI CONTROLLER USB & ETHERNET

UITGANGEN:

- Busuitgang: 3 x 500 mA/13,8 Vdc
- USB-stekker
- Ethernet: RJ45-stekker

FYSISCHE SPECIFICATIES

- Behuizing: plastic, zelfdovend overeenkomstig UL94-V0
- Beschermingsgraad: IP20, EN 60529
- Installatie: snelle montage op DIN-rail, breedte 6 modules
- Afmetingen (h x b x l): 62 mm x 90 mm x 107 mm
- Gewicht: ongeveer 0,304 kg

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- Bus: 13,8 VDC veiligheid extra lage spanning (overeenkomstig EN 60950 – 1: 2006)
- Niet-giftig, overeenkomstig de richtlijnen WEEE/RoHS

CE-markering

- Overeenkomstig EMC en laagspanningsrichtlijn. Het apparaat is overeenkomstig HBES – EN 50090-2-2 en EN 60950 – 1: 2006.


Stuur defecte apparaten met een beschrijving van het defect portvrij naar onze centrale klantendienst:

QBUS NV

Joseph Cardijnstraat 19
 9420 Erpe-Mere
 België
 T +32 53 60 72 10
 F +32 53 60 72 19
 E-mail : support@qbus.be

5. Afmetingsdiagram

Afmetingen in mm.



Breedte = 6 modules.

1 module = 17 mm.

6. Garantie bepalingen

Garantieperiode: 2 jaar vanaf leveringsdatum.